

HW-388

滾碼式遙控器主機

■ 特色

- 滾碼式編碼，安全防拷
- 連結紅外線，人車防壓、防撞更安全

■ 產品說明

- 通用於集合式停車場、大樓車道安全管制。
- 連接紅外線時，可防止閘門壓到車子或是車子撞倒門的事件發生。
- 設定控制門的時間。
- HW-388 採用滾碼方式編碼。
- 每一遙控器每按一次按鍵就會自動換碼。
- 每一遙控器可編輯專有的號碼。
- 防止拷貝抗掃描，安全可靠。
- 每一遙控器可編輯專有的號碼。
- 接收主機若偵測到同一個號碼有二個以上的遙控器，將會自動將此號碼的所有遙控器刪除，字幕以閃爍二次告知此訊息。
- 遙控器遺失，管理人員可利用 HW-388S 設定燒碼機，進行刪碼不影響其他用戶權限與安全。
- HW-388S and HW-388R 設定為無線操作，簡易又方便。
- HW-388S 可對發射器作編碼的動作。
- HW-388S 能設定下列功能：
 - a. 刪碼
 - b. 復碼
 - c. 上限碼
 - d. 下限碼
- 可與電腦連線紀錄進出資料，便於日後的追查。
- 可與PRL5056 / PRL5088 / PRH5088感應讀卡機連接，讓門禁系統更完整更安全。
- 可加裝中繼站，增加遙控的距離。



■ 產品規格

頻 率 範 圍	315 MHz, 320MHz, 434MHz (可客製)
編 碼 方 式	滾碼
消 耗 電 流	90mA
靈 敏 度	-106 dbm
雜 訊 比	最大 4KHz
電 壓	AC 96V~ 260V
顯 示 裝 置	4位數七段顯示器
輸 出 方 式	2A1B,3A,4A(可客製化)
介 面	RS-485 可連接至電腦
鮑 率	9600 Baud Rate
遙 控 器 容 量	最大可容納 6000 個遙控器
記 憶 容 量	最大1000筆